



Manual para configurar un ATA PAP2 con líneas Netfonic®

Paso 1

Debe determinar que IP tiene el equipo que quiere configurar. Para hacer esto debe levantar un teléfono conectado a la línea 1 del equipo y marcar:

**** (cuatro asteriscos)

Después marque **110#**

y una grabación le dirá que IP tiene el equipo (ej. 192.168.1.102)

Paso 2

Abra cualquier navegador de Internet que tenga su computadora (que este dentro de la misma red) e ingrese la siguiente dirección:

http://<direccion IP>/

(donde <dirección IP > es reemplazada por el IP dado en el paso 1)

Paso 3

Ingrese al Admin. Login y después al a la pestaña de línea 1



Paso 4

Debe cambiar alguna información en esa pestaña.

Proxy: sip.netphonic.com

Display Name: ingrese su nombre complete, es lo saldrá en el identificador de llamadas

User ID: ingrese el numero telefónico proporcionado por Netfonic®

Password: ingrese el password proporcionado por Netfonic®

Register Expires: 3600

SIP Settings	Line Enable: <input type="text" value="yes"/>	
	SIP Port: <input type="text" value="5060"/>	
Proxy and Registration	Proxy: <input type="text" value="sip.netphonic.com"/>	Register: <input type="text" value="yes"/>
	Make Call Without Reg: <input type="text" value="no"/>	Register Expires: <input type="text" value="3600"/>
	Ans Call Without Reg: <input type="text" value="no"/>	
Subscriber Information	Display Name: <input type="text" value="Test1"/>	User ID: <input type="text" value="18996001000"/>
	Password: <input type="text" value="XXXXXXXXXXXX"/>	Use Auth ID: <input type="text" value="no"/>
	Auth ID: <input type="text"/>	

Paso 5


Para no consumir mucho ancho de banda, puede cambiar el "Preferred Codec" al G729a y "Use Pref Codec Only" en no



The image shows a configuration interface with several dropdown menus. The 'Preferred Codec' dropdown is set to 'G729a' and is circled in red. The 'Use Pref Codec Only' dropdown is set to 'no' and is also circled in red. Other visible settings include 'DTMF Tx Method' set to 'Auto', 'Silence Supp Enable' set to 'no', and 'FAX CED Detect Enable' set to 'yes'.

Paso 6

Guarde la configuración dando click en el botón "Save Settings" hasta el final de la pagina.



Paso 7

Espere 5 segundos y haga llamadas.